

Eigentlich ist es ganz einfach:

1 Zwei Schrauben vom Deckel lösen, Deckel abnehmen.

2 Metallische Zugentlastung lösen (2 Schrauben).

3 Leitungen nach oben ziehen, die Messingverschraubungen sind nur auf Kunststoffhalter „geklemmt“. Es ist einfacher, wenn man die Messing-Verschraubungen aus den Haltern nach oben heraus drückt. Die Leitungen hängen dann lose in der Luft.

4 Mit 21er Maulgabelschlüssel das „männliche, kleinere“ Kupplungsstück festhalten, mit 24er Maulschlüssel den

„weiblichen“ Messing-Überwurf entgegen den Uhrzeigersinn lösen. Nach 2-3 Umdrehungen kann man bereits mit der Hand komplett lösen. Beim Lösen mit dem Maulgabel Schlüssel kann es ganz kurz zischen. Die Kupplung dichtet aber sofort wieder ab, einfach weiterdrehen.

5 Den 4. Schritt für die zweite Leitung wiederholen.

6 Stecker vom Kabel trennen.

7 Schlauch aus dem Loch ziehen, der tropft dort einfach hinein.

Zum Zusammenbau alle Schritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen.

